Fiche Technique
Marché des arts Desjardins - Salle Georges-Codling
28, rue du Roi, Sorel-Tracy, Québec

Général

Personnes ressources

Directeur technique Azimut diffusion	Stéphane Tremblay	450-780-1118 poste 3310 technique@azimutdiffusion.com
Directeur générale Azimut diffusion	Julie Anne Tremblay	450-780-1118, poste 3301 julieanne.tremblay@azimutdiffusion.com

Capacité totale : 345 (formule cabaret et balcon à l'italienne)
Note : La jauge peut augmenter selon d'autres configurations (complètement à l'italienne ou debout)

Restaurant : Service de bar sur place
Stationnement : Sur la rue de la Reine située à l'arrière de la salle

Débarcadère

Position : La porte double du débarcadère identifié (débarcadère) est accessible par la place Charles de Montmagny. Composer le 450-780-1118 poste 3310 pour vous faire ouvrir ou passer par l'entée principal du bâtiment 28 rue du Roi aux heures d'ouverture.
Accès : Un camion 53' peut y être déchargé
Note : L'accès à la scène se fait par un monte-charge de 12' x 10'

Loge

2 grandes loges pouvant accueillir 15 personnes avec salle de bain, comptoir et coin maquillage
1 petit salon vert avec plusieurs assises (divan et futon)
1 grand salon vert avec une grande table de 8 personnes, une table bistro, un piano et une cuisinette

Scène

Composition

Surface :	Plancher recouvert d'un marmoleum noir mat
État :	Neuf
Pourcentage d'inclinaison :	Aucun

Dimensions de la scène

Largeur :	24' au cadre de scène
Profondeur :	24' du nez de scène au premier rideau de fond
Hauteur libre sous le premier obstacle :	14'
Hauteur de la scène :	30''

Accrochage

1 porteuse fixe au FOH de 30' de large avec 18 circuits 2,4 kw
1 porteuse fixe au Nez de Balcon avec 6 circuits 2,4 kw
1 porteuse fixe au-dessus du proscenium avec 6 circuits 2,4 kw
6 porteuses à palan électrique de 30' de large dont 4 en pont 12 x 12 et 2 en pont simple face

Électricité

1 panneau de 200 ampères, 3 phases, 120/208 volts (5 conducteurs), situé à l'arrière du côté jardin

Sonorisation

Consoles

1	Yamaha CL5
1	Yamaha QL5
2	boîtiers de branchement RIO3224
1	Behringer X32 Compact avec boîtier S32

Système de sonorisation

4	cabinets NEXO GEOS1230	TOP
4	cabinets NEXO RS18	SUB
2	cabinets NEXO PS8r2	Front Fills
8	cabinets NEXO PS8r2	Délais de salle
1	rack d'amplification nécessaire au bon fonctionnement	

Moniteurs

6	moniteurs NEXO PS10R2 avec amplification NXAMP 4X1
4	moniteurs NEXO PS15R2 avec amplification NXAMP 4X4
6	moniteurs pré-amplifiés Yamaha DSR112

Microphones

Shure		Sennheiser		AKG	
9	SM57	2	E901	4	C451B
9	SM58	2	E902		
6	SM81	8	E904		
		4	E906		
1	BETA52	6	E935		
4	BETA57	4	MD421		
3	BETA87	4	MKH40		
2	BETA91				
8	BETA98				

1	ensemble de microphone de piano Help in Still
9	Boîtes Directe Radial passive JDI
8	Boîtes Directe Radial active J48
4	Boîtes directe double passive Digiflex DSPDI
2	Boîtes d'isolation Radial ISO Twin Isolator
1	lot d'adapteurs XLR

Pieds de micros

16	Pieds perche télescopique noir K&M
2	Pieds perche chromé
10	Petits pieds perche télescopique noir K&M
4	Pieds à base rondes noir (pieds Atlas) K&M

Éclairage

Console

1	ETC Express 48/96
1	Martin M-ONE

Gradateurs

96	gradateurs ETC Sensor
24	gradateurs ETC Sensor Touring Rack (mobile)

Lampes

30	Pars led Chauvet Colorado Tri TOUR1
7	Moving Light Martin SmartMac
9	Moving Light ADJ Inno Color Beam Z19
6	Moving Light ACME MS50A

13	Leko ETC Source 4 25/50
7	Leko ETC Source 4 15/30
10	Leko ETC Source 4 19*
10	Leko ETC Source 4 26*
9	Leko ETC Source 4 36*
8	Leko ETC Source 4 50*
36	Par ETC Source 4 avec lentilles (Wide, Médium, Narrow et Very Narrow)
24	Fresnel ETC Source 4 avec porte de grange
8	Bars ACL en PAR 46
1	MDG Atmosphère

* Lampes dédiées au FOH

8	Leko ETC Source 4 25/50
9	Leko ETC Source 4 15/30

Accessoires

4	Optosplitter Théatrixx ISO80
6	Drops Iris
24	bases en bois
6	Booms de 8’
2	Booms de 10'
8	praticables de 4’ x 8’
4	Praticables de 4’ x 4’
1	lot de pattes 8’’, 16’’, 24’’ et 39’’

Câbles

1 lot de XLR 5’ - 10’ - 25’ - 50’
1 lot de AC 10’ - 25’ - 50’
1 lot deTL3 10’ - 25’ - 50’
1 lot de Powercon 3’ - 10’ - 25’
1 lot de Speakon 5’ - 10’ - 25’ - 50’
1 lot de Socapex 25’- 50’ - 75’
1 lot de Pieuvres Socapex à TL3F
4 Pieuvre Socapex à U-Ground Femelle
1 câble Camlock Triphase 50’ connecteurs de type camlock série E-1016
3 câbles Camlock Triphase 10’ connecteurs de type camlock série E-1016
1 lot de doubleurs et adaptateurs (TL3 à u-ground)

Note : Connecteurs Twist lock 20A ,125 v, 3 pôle, NEMA L5-20